



## Analoge Zeit einstellen

- Krone herausziehen und Zeiger durch Drehen auf die richtige Zeit einstellen.

## Digitale Zeit einstellen

- **Modus-Knopf (schwarz)** wiederholt drücken, bis TI (Time) erscheint.
- **Auswahl-Knopf (glatt)** während mindestens 2 Sekunden drücken, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt.
- **Einstellen-Knopf (gestreift)** drücken, bis die richtige Stundenzahl erreicht ist.
- **Auswahl-Knopf (glatt)** erneut kurz drücken, und die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- **Einstellen-Knopf (gestreift)** drücken, bis die richtige Minutenzahl erreicht ist.
- **Auswahl-Knopf (glatt)** erneut kurz drücken, und AM/PM beginnt zu blinken.
- **Einstellen-Knopf (gestreift)** drücken, um AM (morgens) oder PM (nachmittags) zu wählen.
- **Auswahl-Knopf (glatt)** erneut kurz drücken, und die Zeiteinstellung ist abgeschlossen.

## Kalender einstellen

- **Modus-Knopf (schwarz)** drücken, bis in der Digitalanzeige Jahr/Monat/Tag erscheint.
- **Auswahl-Knopf (glatt)** während mindestens 2 Sekunden drücken, bis die Jahreszahl zu blinken beginnt.
- Das weitere Vorgehen entspricht demjenigen zum Einstellen der digitalen Zeit.

## Alarmer einstellen (akustischer Alarm oder Vibration)

- **Modus-Knopf (schwarz)** wiederholt drücken, bis auf der linken Seite der Digitalanzeige A1, V1 oder ein leeres Feld erscheint. Wenn ein leeres Feld erscheint, zeigt ein Blinken bei der runden Öffnung, welcher Alarm bearbeitet wird.
- **Einstellen-Knopf (gestreift)** drücken, um den akustischen Alarm (A1) oder die Vibration (V1) auszuwählen oder um den Alarm zu deaktivieren.
- **Auswahl-Knopf (glatt)** während mindestens 2 Sekunden drücken, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt.
- Das weitere Vorgehen entspricht demjenigen zum Einstellen der digitalen Zeit.
- Die weiteren Alarmer (A2/V2 bis A6/V6) werden auf die gleiche Art eingestellt.

## Licht

- **Licht-Knopf (gerippt)** drücken um die digitale Anzeige zu beleuchten.
- Das Licht leuchtet während 3 Sekunden. Bitte sparsam benutzen, da diese Funktion viel Energie verbraucht.